

Lampenfassung mit CASAMBI-Lichtsteuerung, Kappe mit Schlüsseloch

Lampholder with CASAMBI lighting control, dome with key hole



| | | Glattmantel plain shell | Gewindemantel threaded shell | Flanschmantel partly threaded shell |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| Artikelnummer | Part no. | 800162 | 800163 | 800164 |
| Typ | Type | A800TPHBT230-25ASSB | A801TPHBT230-25ASSB | A802TPHBT230-25ASSB |
| Versorgungseingang | Power supply input | 220..240 Vac | | |
| Frequenz | Frequency | 50..60 Hz | | |
| Funksignal | Radio signal | 2,4..2,483 GHz; 4 dBm | | |
| Leistung bei 230 Vac | Power at 230 Vac | 1..25 W | | |
| Umgebungstemperatur (ta) | Ambient temperature (ta) | -20..+30 °C | | |
| Abmessungen | Dimensions | 38 x 98 mm | 40 x 98 mm | 46 x 98 mm |

- E27 Lampenfassung mit integriertem Phasenabschnittsdimmer zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten
 - Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
 - Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
 - Zum Betrieb von dimmbaren
 - Glühlampen, Netz-Halogenlampen
 - LED-Lampen (Retrofit-LED)
 - Kompaktleuchtstofflampen (CFL-Lampen)
 - Integrierte Antenne
 - Leiter 0,5-1,5 mm², 6-8 mm abisoliert, AE
 - Verschmutzungsgrad: 2
 - Passende Zugentlaster und Schraubringe finden Sie in unserem Sortiment
- Easily operated E27 lampholder with integrated trailing edge dimmer for convenient operation with smart devices
 - Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
 - You can setup a gateway, but it is not necessary
 - For operation of dimmable
 - incandescent lamps, main halogen lamps
 - LED lamps (retrofit LED)
 - Compact fluorescent lamps (CFL)
 - Integrated antenna
 - Wire 0.5-1.5 mm², stripped 6-8 mm, ferrules
 - Pollution degree: 2
 - You will find the matching strainers and shade rings in our assortment